■メモリ機能について [SKW-1000Sのみ]

メモリ機能を搭載した機種(SKW-1000S)は、アプリより記録の開始が行われた時から、記録を停止する <u>までの間</u>のデータが内蔵メモリにデータが蓄積されます。この機能を使うことで、Bluetooth 通信の不具合時 など、内臓メモリに蓄積されたデータをバックアップデータとして利用することができます。

【メモリへの記録開始】

アプリから操作します。アプリでのデータ記録と同時に内部メモリにデータが保存されます。

【記録の終了】

- アプリでデータの記録を終了します。PC やスマートフォンにファイルが生成されると同時に内部メモリへのデータ記録が終了します。
- または、電源スイッチを長押しし、電源を OFF にします。電源スイッチより電源を OFF にするとメモリ へのデータ記録が終了します。

■内部メモリデータのダウンロード方法

内部メモリに蓄積されたデータをダウンロードするには、Windows PC※に SKW-1000 を USB で接続します。

※ 対応機種: USB ポートを持つ、Windows10 を搭載した PC。

■内部メモリデータのダウンロード準備

Windows PC にデバイスドライバをインストールし、ダウンロードソフトウェアをコピーします。

- 1) 以下のページから【ダウンロードツール[SKW-1000Sのみ]】をダウンロードします。 https://www.skinos.co.jp/product/product11/
 - → 各種ソフトウェアのダウンロード
 - → ダウンロードツール[SKW-1000S のみ]
- 2) ダウンロードした"DownloadTool"の圧縮フィルダを解凍します。
- 3) デバイスドライバをインストールします。

DownloadTool フォルダ内の CDM212364_Setup.exe をダブルクリックし、 画面に従ってインストールを完了してください。





4) ダウンロードソフトウェアを任意の場所に移動します。 ダウンロードソフトウェア(SKINOSLogDownloadTool_v120.exe)を、ディスクトップなど 任意の場所に移動します。

■内部メモリデータのダウンロード手順

1) SKW-1000 の電源を入れます(電源スイッチを長押し)。

2) 準備の完了した PC に USB で接続します。

3) 接続されている COM ポートを確認します。

【COM ポートの確認】

検索バーに"コントロールパネル"を入力し検索します。コントロールパネルを選択して表示します。

デバイスマネージャー内の「ポート(COM と LPT)」を展開し、「USB Serial Port(COMxx)」を確認します。

※「ポート(COMとLPT)」や「USB Serial Port(COMxx)」が見当たらない場合は、デバイスドライバの インストールを行ってください。



- 4) ダウンロードソフトウェア(SKINOSLogDownloadTool_v120.exe)を立ち上げます。
- 5) COM ポート番号が3) で確認した、COM ポート番号と一致することを確認し、 "デバイスに接続"をクリックします。
- 6) "デバイスからリストを読み出し"をクリックすると、記録データのリストが作成されます。

报続	5	SKINOS	7	报统		SKIN) 5		
デバイスに接続	COM3 Device Name MAC address	FW BLE	version	デバイスに接続	COM3 ~ Device Name MAC address	SKW-1000 01:11:11:78:9A:BC	FW version BLE version	8016 8012	
デバイスがらリストを 読み出し	ページNo 日時	データサイズ		デバイスがらリストを 読み出し	ページNo 日時 1 2021/08 2 2021/08 3 2021/08 4 2021/08 5 2021/08	データサイ、 724 9:20:39 1776020 725 8:26:10 59490 725 8:42:01 25360 726 13:53:28 14540 726 14:02:21 31620	*)	
全てのデータを削除 する				全てのデータを削除 する	6 2021/08	/26 14:1/:23 42240			
違訳したデータを書 き出す				道訳したデータを書 き出す					

7)リストからダウンロードしたいデータを選択し、"選択したデータを書き出す"をクリックします。8)保存先、ファイル名を指定します。

SKINOS Log Download Tool v1.20	- × S 保存先のファイルを選択してください	×
SKINOS	← → · · ↑	
COM3	整理 ▼ 新しいフォルダー 目目	- ()
アドイスに登場 Device Name SKW-1000 FW version B016 MAC address 01:11:11:78:9A:BC BLE version B012 FXF 42 mercine 2021/08/24 9:20:39 1776020 2 2 Stream 2021/08/25 8:26:10 59490 3 2021/08/25 8:42:01 25300 4 2021/08/21 9:40:32 31500 5 2021/08/21 9:40:223 41590 5 42240 45200 6 2021/08/20 14:52:23 41260 6 6 7 6 7 2021/08/20 14:52:23 42240 4 4 6 7 2021/08/20 14:52:23 42240 4 6 7 6 7 7 42240 4 4 6 7 6 7 6 7 4 7 6 7 7 4 7 4 4 7	PC 名前 更新日時 30カブジェクト ダウソロード 更新日時 ダウソロード デスクトップ ビアナ ビクチャ ビクチャ ビアナ ビクチャ ビスコージック ビート エート デスクロッグ ビート	種 ^ 7: 7: 7: 7: 7: 7: 7: 7: 7: 7: 7:
98	ファイル名(N): SKW1000_20210824194202	~
▲沢したアータを書 きは7	ファイルの種類(T): CSVファイル(*.csv) ヘ フォルダーの発表示 保存(S)	ャンセル

8) ダウンロードが行われます。記録時間が長い場合、ダウンロードに 4,5 分要する場合があります。 ^{S SKINOS Log Download Tool V1.20}
- ○ ×

	Device	1	CIGH 1000		EW version	B016
	MAC ad	vame dress	01:11:11:78	:9A:BC	BLE version	B012
	ページNo	日時		データサイズ		
	1	2021/08/24	9:20:39	1776020		
	2	2021/08/25	8:26:10	59490		
	3	2021/08/25	8:42:01	25360		
	4	2021/08/26	13:53:28	14540		
	5	2021/08/26	14:02:21	31620		
	6	2021/08/26	14:17:23	42240		
全てのデータを削除						
する						

- 9)続けてデータをダウンロードする場合は、7)8)の操作を繰り返します。
- 10)記録データを削除する場合は、"全てのデータを削除する"をクリックします。 この時、記録データの全てのデータが削除されますのでご注意ください。